



**SMA France S.A.S.**

Le Parc Technologique de Lyon  
240 Allée Jacques Monod - Bât. M2  
69791 Saint Priest cedex  
Tél. +33 472 22 97 00  
Fax +33 472 22 97 10  
info@SMA-France.com  
www.SMA-France.com

Saint Priest, le 16/01/2012

**Nécessité de mettre à jour le firmware de votre SUNNY WEBBOX**

Cher utilisateur,

Votre SUNNY WEBBOX ne dispose pas du dernier firmware disponible (version  $\geq 1.52$ ). Cela indique qu'il est possible que la fonction de mise à jour automatique du firmware soit désactivée.

**Il est important de mettre à jour le firmware de votre SUNNY WEBBOX avant le 28 février 2012 (version  $\geq 1.52$ ).**

Au-delà de cette date, les données et événements enregistrés afficheront une date incorrecte (données affichées et archivées).

Les coûts éventuels liés à la non mise à jour de la Sunny Webbox, resteront à la charge du client.

**"Comment mettre à jour la version du firmware de ma SUNNY WEBBOX? Que dois-je faire en tant que client ?"**

**SMA offre trois moyens pour la mise à jour de votre SUNNY WEBBOX :**

**1) Mise à jour manuelle via l'interface internet de la SUNNY WEBBOX :**

Une manière simple de mettre à jour votre SUNNY WEBBOX est de le faire depuis l'interface dédiée sur internet : WebBox → Info → Version Micrologiciel → Actualiser

Il n'est pas nécessaire d'être un utilisateur de Sunny Portal pour effectuer cette opération.



## 2) Mise à jour à partir d'une carte SD :

1. Téléchargez la version 1.52 du firmware disponible sur la page SUNNY WEBBOX de notre site internet, dans la zone de téléchargement firmware:  
<http://www.sma-france.com/fr/produits/surveillance-dinstallation/sunny-webbox.html>
2. Décompressez le fichier téléchargé, vous obtiendrez ainsi le fichier «WbPacket\_1.52F01.upd».
3. Créez un dossier nommé «Update» sur votre carte SD.
4. Copiez le fichier «WbPacket\_1.52F01.upd» dans ce dossier.
5. Eteignez la Webbox.
6. Insérez la carte SD dans la SUNNY WEBBOX puis démarrez-la.  
La mise à jour se fera automatiquement.

## 3) Mise à jour à partir d'un modem GSM

Si la fonction de mise à jour automatique est activée sur votre SUNNY WEBBOX ou si vous souhaitez effectuer l'opération manuellement comme décrit plus haut, vous devez saisir vos identifiants et mots de passe ainsi que vos données d'accès FAI (APN and Pin).

Veillez noter que la transmission de données peut engendrer des coûts supplémentaires suivant les conditions de votre fournisseur.

Pour toute information complémentaire, notre service en ligne reste à votre écoute, du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00, au numéro suivant : 04 72 09 04 41.

Sincères Salutations,

**SMA France**

Pascal RICHARD  
Responsable Commercial

Hervé HUMEZ  
Directeur Technique